

TASCO

電磁弁オープナー



株式会社 **イチネン TASCO**

大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20

TEL: 06-6748-9260

型番	品名
TA129ZC	電磁弁オープナーセット (本体、アダプター3種)
TA129ZC-1	電磁弁オープナー (本体のみ)
TA129ZC-3A	アダプターセット (ϕ 10、12.5、15mm)

本体


■内径： ϕ 18mm ■外径： ϕ 42mm

■高さ：30mm

T129ZC/M01

使用方法

- ①電磁弁のカバー（コイル）を外します。
 - ②電磁弁オープナー本体を電磁弁シャフトにかぶせます。
 - ③カチッと音がして電磁弁が強制的に開きます。
- ※電磁弁のシャフトが長い場合、電磁弁オープナーの差し込み深さにより電磁弁の開、閉が変わる場合があります。
- ※電磁弁のシャフトの径に合わせて、アダプターを取り付けて使用してください。アダプターは確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けは小型のドライバーなどを2本アダプターの穴に入れ、同時に回して締め付けてください。



注意

- システムの電源が切れていることを確認してから作業を行ってください。
- 電磁弁を元に戻す際は、カバー（コイル）を確実に取り付けしてから、システムの電源を入れてください。