


AC100V とリチウムイオン電池兼用の デュアル電源サプライモデル誕生



AC100V⇔リチウムイオン電池
兼用給電機構を採用



フル充電で約 120 分運転可能な
省電力設計 (18V5.0Ah 電池使用時)



ルームエアコンの真空引きに
特化した小型・軽量設計



新冷媒対応の逆流防止機構が
標準装備



排気量 : 25.8L/min (0.9CFM)

到達真空度 : 18Pa (135 ミクロン)



品番	TA150ZM-1	TA150ZM
セット内容	本体のみ	本体+アルミ収納ケース(TA150CS-21)
ローター方式	シングルステージ	
ドライブ方式	ダイレクト式	
モーター回転数	1900rpm	
電源	AC100V(50/60Hz) または DC18V(リチウムイオン電池)	
満充電運転時間	120 分 (18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)	
オイル封入量	約 80ml	
吸入ポート径	5/16"フレアオス	
本体サイズ	120(W)×234(D)×156(H)mm	
付属品	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 5/16"メス × 1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC)	

※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で 사용되는場合はマキタ社製 18V タイプをご用意ください。

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ真空ゲージ付セット



TA150ZM-S
アナログ真空ゲージセット



TA150ZM-K
デジタル真空ゲージセット

- 専用ポンプオイル
- 変換アダプター 5/16"メス × 1/4"オス
- AC アダプタ (TA150ZM-AC)
- アルミ収納ケース (TA150CS-21)
- バルブ付チャージホース (TA132AA-3/ 92 cm・黄)
- 真空ゲージキット
 - TA150ZM-S
→アナログ真空ゲージ (TA142MK)
 - TA150ZM-K
→デジタル真空ゲージ (TA142MD)



株式会社 イチノン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本 社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
 名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
 九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
 大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
 TEL 03-3453-8166
 TEL 052-871-1886
 TEL 092-471-1202
 TEL 06-6748-9280
 TEL 03-3453-8166

LINE



FAX 06-6748-9270
 FAX 03-3453-8186
 FAX 052-871-1906
 FAX 092-471-1212
 FAX 06-6748-9290

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
 ■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。