





AC100V⇔リチウムイオン電池
兼用給電機構を採用



フル充電で約 120 分運転可能な
省電力設計 (18V5.0Ah 電池使用時)



ルームエアコンの真空引きに
特化した小型・軽量設計



オイル逆流防止機構が標準装備

AC100V とリチウムイオン電池兼用の デュアル電源サプライモデル誕生



排気量 : 25.8L/min (0.9CFM)

到達真空度 : 18Pa (135 ミクロン)



品番	TA150ZM-1H	TA150ZM-1	TA150ZM
セット内容	本体のみ	本体 + AC アダプタ	本体 + AC アダプタ + ケース
ローター方式	シングルステージ		
ドライブ方式	ダイレクト式		
モーター回転数	1,900rpm		
電源	AC100V(50/60Hz) または DC18V (リチウムイオン電池)		
満充電運転時間	約 120 分 (18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)		
オイル封入量	約 80mL		
吸入ポート径	1/16"フレアオス		
本体サイズ	120(W) × 234(D) × 156(H)mm		
付属品	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 1/16"メス × 1/4"オス	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 1/16"メス × 1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC)	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 1/16"メス × 1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC) ◆アルミ収納ケース (TA150CS-21)

※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用する場合はマキタ社製 18V タイプをご用意ください。

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ真空ゲージ付セット



TA150ZM-S アナログ真空ゲージセット



TA150ZM-K デジタル真空ゲージセット

◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 1/16"メス × 1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC)
◆アルミ収納ケース (TA150CS-21) ◆バルブ付チャージホース (TA132AA-3/ 92 cm・黄)
◆真空ゲージキット TA150ZM-S→アナログ真空ゲージ (TA142MK)
TA150ZM-K→デジタル真空ゲージ (TA142MD)

株式会社 イチネン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本 社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
九 州 営 業 所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
TEL 03-3453-8166
TEL 052-871-1886
TEL 092-471-1202
TEL 06-6748-9280
TEL 03-3453-8166

LINE



FAX 06-6748-9270
FAX 03-3453-8186
FAX 052-871-1906
FAX 092-471-1212
FAX 06-6748-9290